

SEE-RC

PLASTAL
tech



SR

Tehnički podaci

selve

commeo

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Motori za roletne (bežični) SEE-RC

Pokretač roletne sa Plug & Play podešavanjem krajnjih pozicija

Ovaj Plug & Play pogon za roletne kombinuje najjednostavnije Podešavanje krajnjih pozicija, optimalnu zaštitu platna i sigurno zatvaranje roletne u jednom uređaju. SEE-RC pogon je potrebno samo priključiti i on samostalno pronalazi gornju i donju krajnju poziciju. Posle dva ciklusa učenja, obe krajnje pozicije se nežno dostižu i optimalno prepoznavanje prepreka i preopterećenja je zagarantovano. **SEE-RC pogoni se moraju koristiti sa čvrstim spojnicama talasastih cevi ili zaštitom od podizanja, kao i sa fiksnim zaustavljanjem odozgo.** Preporučuje se primena isključivo u jedinstvenim sistemima, čime je obezbeđena potpuna funkcionalnost. Moguće je paralelno povezivanje više SEE-RC pogona. SEE-RC se mogu upravljati comemo ili ivero daljinskim upravljačima. Dostupni su u BR 1 (od SW 40) i BR 2 (od SW 50).


Prednosti

- Plug & Play podešavanje krajnjih pozicija – redosled nije bitan!
- Detekcija prepreka pri spuštanju
- „Reverz funkcija“: automatsko oslobađanje prepreke
- Adaptivna zaštita od preopterećenja pri podizanju, zaštita od smrzavanja
- Nežno pokretanje prema rolet kutiji
- Rasterećenje gornje krajnje pozicije
- Otpornost na provalu uz zaštitu od podizanja



Tehničke informacije o SEE-RC pogonima*

Tip	SEE 1/10-RC	SEE 2/7-RC
Šifra artikla	38 13 40	38 33 20
Nominalni obrtni moment Nm	10	7
Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne 1,5 m	25	19
Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne 2,5 m	20	15
Tip osovine	SW 40	SW 60
Povlačna sila N	450	220
Broj obrtaja u minuti	15	17
Snaga W	115	95
Potrošnja struje A	0,5	0,41
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Radno vreme min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Sertifikat	CE	CE, VDE
Opseg krajnjih prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	35	45
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	519	497
Dužina L 2 mm	509	481
Dužina četvrtastog zupca mm	12	12



* Ove informacije odnose se na upotrebu u jednodelnim sistemima.

Adapter i priključni kablovi:

Oznaka		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 2	Čelična osovina sa osam strana SW 50	28 80 26	28 82 19
	Čelična osovina sa osam strana SW 60, do 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Čelična osovina sa osam strana SW 70	28 80 24	28 83 05
priključni kabl	5-žilni, PVC, beo, 2,50 m	29 05 75	
	5-žilni, PVC, beo, 5,00 m	29 05 78	
	5-žilni, PVC, beo, 10,00 m	29 05 79	

SEE 2/10-RC	SEE 2/15-RC	SEE 2/20-RC	SEE 2/30-RC
38 33 40	38 33 50	38 33 60	38 33 70
10	15	20	30
25	35	45	67
20	29	37	56
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
310	460	610	920
17	17	17	17
124	152	172	220
0,55	0,66	0,75	0,95
230	230	230	230
50	50	50	50
4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
-	-	-	-
45	45	45	45
0	0	0	0
497	522	537	557
481	506	521	541
12	12	12	12